

# Victor Reader Stream

**CANTEC**

- helping people



## Klar for tilgang til trådløst innhold

Tenk deg å ha de siste romanene, magasinene, favorittmusikken din, lydbeskrevne filmer, tekster og dine egne stemmeopptak, alt i håndflaten din. Med sin nye lette og kompakte design gir **Victor Reader Stream** timevis med lytteglede hvor som helst!

## Et multimedialbibliotek i lommen

Det er så enkelt å ta med deg bøkene, musikken og mye mer overalt hvor du går med de nye Victor Reader Stream -funksjonene:

Støtter opptil 32 GB flyttbare SD -kort og eksterne USB -flash -stasjoner;

Les bøker fra DAISY -biblioteker: NLS, Bookshare, Learning Ally;

Nyt bøker og musikk fra iTunes;

Spill av tekstdokumenter med innebygd tekst-til-tale fra Acapela.

## Liten og lett

Du kan ta og betjene Victor Reader Stream hvor som helst





### Mindre men likevel større

Den nye Victor Reader Stream er 28% mindre enn forgjengeren. Den nye, slanke designen er tynnere og har avrundede former, noe som gjør den mer behagelig å holde...



Lydbokspiller, diktafon, dokumentlager.. en hel verden av muligheter.

### Smartere

Den nye Stream åpner nye muligheter for å motta innhold trådløst, fra bøker og aviser til podcaster og radio. Den har også en bra høyttaler, overlegen tekst-til-tale og forbedret opptak.

### Spesifikasjoner

Dimensjoner: 114 x 62 x 18 mm (4,5 x 2,4 x 0,7 tommer)

Vekt: 110 g (3,9 oz) inkludert batteri

DAISY -formater som støttes: 2.0, 2.0.2 og ANSI/NISO Z39.86 2002/2005 (DAISY 3)

Lydformater: MP4-AAC, AMR-WB+,

FLAC, MP3, Ogg Vorbis, Speex, WAV

Tekst-til-tale: Acapela (2 stemmer) for å spille brf, txt, html, xml, DOCX, EPUB  
SD -spor støtter opptil 32 GB SDHC - kort

Li-ion-batteri: Oppladbart via USB- eller USB-vekselstrømadapter

Ladetid: 5 timer via strømadapter

Trådløs protokoll: IEEE 802.11 b/g/n

Driftstid: Opptil 15 timer på hodetelefoner (kan variere avhengig av innhold og spillerinnstillinger)

Innebygd høyttaler og 3,5 mm hodetelefonkontakt

Micro USB -port for tilkobling til eksterne

USB -flash -stasjoner eller datamaskin

Opptaksformat: PCM, Wav, MP3

Mikrofon: Innebygd mono og 3,5 mm stereokontakt

Strøm-/datakontakt: Micro USB

Fastvareoppgradering via SD eller online

Sanntidsklokke med dato/klokkeslett

## Cantec AS

Postadresse:  
Postboks 626, 1411 Kolbotn

Besøksadresse:  
Sofiemyrveien 4, 1412 Sofiemyr

Tlf: 66 99 60 00

bestilling@cantec.no

www.cantec.no